

0680-4-110

程控可调衰减器

特点:

- 频率范围: 0.6~8.0GHz
- 端口数: 4 路输入、4 路输出
- 可调衰减范围: 0~110dB, 步进: 0.25dB
- 调整方式: 面板触摸屏、软件 (RJ45 网口)
- 体积小、结构紧凑、稳定可靠
- 安装方式: 桌面、机架 (2U 高度)
- 连接器形式: N, female
- 适用于: CDMA, EVDO, GSM, UMTS, HSPA, LTE
WiMAX, WIFI 6, WIFI 6E
- 可按客户要求定制



Part Number: 820.684

规格表:

参数	技术指标
频率范围(GHz)	0.6-8.0
特性阻抗(Ω)	50
衰减范围(dB)	0~110
调整步进(dB)	0.25
衰减精度(dB)	$\pm (0.3+5\%)$
输出端口数	4in, 4out
最大驻波比	≤ 2.0 , Typical:1.5
插入损耗(dB)	15, max
输入功率(W)	1
切换速度(us)	Typical: 2
调整方式	面板触摸屏、软件 (RJ45 网口)、VB Scripting
连接器类型	N, female
温度范围($^{\circ}\text{C}$)	0~+60
外部尺寸(mm)	482.6 $\times$ 448 $\times$ 88
重量(kg)	10